

W obszarze mocowania napędu wyprowadzić zasilanie o parametrach:

przewód 3 x 1,5mm²

napięcie 230V 50Hz


zabezpieczenie 10A

z zapasem długości 2m

Przewody do fotokomórek doprowadzone zostaną podczas montażu drzwi

W przypadku potrzeby skrycia przewodów sterujących od wyłączników łokciowych do napędu należy przygotować odpowiednie orurowanie, w przeciwnym przypadku przewody będą prowadzone natynkowo.

Należy przewidzieć taką lokalizację przełącznika programowego, która uniemożliwi przeprogramowanie napędu przez osoby nieupoważnione. W przypadku instalacji przełącznika programowego z dala od napędu, należy poprowadzić przewód 6x0,8mm² oraz ewentualne orurowanie z miejsca instalacji przełącznika do napędu.

	WYTYCZNE BUDOWLANE	DELTA Sp. z o.o. SITANIEC 125 C 22-400 ZAMOŚĆ tel (0 84) 63 98 770 tel/fax:(0 84) 63 98 771
	<i>Wytyczne zasilania drzwi przesuwnych DELTA</i>	